

# Коды ошибок и событий

Во время работы устройства могут возникать различные ошибки. Ошибки отправляются устройством посредством СМС сообщений, если данная функция включена. **Также, все ошибки обязательно записываются в специальный Лог файл ошибок**, с указанием даты и времени возникновения. Данный файл хранится во внутренней памяти устройства и не может быть удалён даже командой форматирования памяти. Ниже приведена таблица, расшифровывающая коды всех ошибок.

## Системные ошибки

Код	Расшифровка
<b>101</b>	Неопознанная критическая ошибка
<b>108</b>	сбой записи имени, пароля
<b>2xx</b>	ошибки связанные с RTOS

## Ошибки GPRS

### Ошибки GSM

Код	Расшифровка
<b>301</b>	ошибка выполнения команды модемом GPRS
<b>302</b>	ошибка установки скорости модема GPRS
<b>303</b>	нет ответа от модема GPRS
<b>304</b>	нет регистрации в сети GSM
<b>305</b>	нет пакетной передачи данных в сети GSM
<b>306</b>	ошибка чтения версии модема GPRS
<b>307</b>	нет номера отправителя СМС
<b>308</b>	большая длинна соощения СМС
<b>309</b>	ошибка отправки СМС
<b>310</b>	нет номера получателя СМС
<b>311</b>	ошибка установки текстового режима СМС
<b>312</b>	ошибка установки PDU режима СМС
<b>313</b>	не верный профиль GPRS
<b>314</b>	не верный профиль SERVICE
<b>315</b>	прочие ошибки GPRS
<b>316</b>	ошибка инициализации модема GPRS

### Ошибки MMS

Код	Расшифровка
<b>404</b>	нет регистрации в сети GSM
<b>405</b>	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера MMS
<b>413</b>	не верный профиль GPRS
<b>417</b>	нет ответа от сервера MMS

Код	Расшифровка
<b>418</b>	не открывается соединение с сервером MMS
<b>419</b>	не закрылось соединение с сервером MMS
<b>437</b>	не указан IP сервера MMS
<b>438</b>	не указан URL сервера MMS
<b>439</b>	нет номера получателя MMS
<b>415</b>	прочие ошибки MMS
<b>440</b>	ошибка открытия файла для отправки на сервер MMS

## Ошибки SMTP

Код	Расшифровка
<b>504</b>	нет регистрации в сети GSM, для открытия сервера SMTP
<b>505</b>	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера SMTP
<b>513</b>	не верный профиль GPRS
<b>514</b>	ошибка создания профиля SMTP
<b>517</b>	нет ответа от сервера SMTP
<b>518</b>	не открывается соединение с сервером SMTP
<b>519</b>	не закрылось соединение с сервером SMTP
<b>520</b>	не указан сервер SMTP
<b>521</b>	не указан порт сервера SMTP
<b>522</b>	нет получателя письма
<b>523</b>	нет пользователя учетной записи SMTP
<b>524</b>	нет отправителя
<b>525</b>	нет пароля учетной записи SMTP
<b>526</b>	ошибка авторизации на сервере SMTP (неверный пользователь или пароль)
<b>515</b>	прочие ошибки при отправке на сервер SMTP
<b>540</b>	ошибка открытия файла для отправки на сервер SMTP

## Ошибки FTP

Код	Расшифровка
<b>604</b>	нет регистрации в сети GSM, для открытия сервера FTP
<b>605</b>	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера FTP
<b>613</b>	неверный профиль GPRS
<b>614</b>	ошибка создания профиля FTP
<b>617</b>	нет ответа от сервера FTP
<b>618</b>	не открывается соединение с сервером FTP
<b>619</b>	не закрылось соединение с сервером FTP
<b>627</b>	не указан сервер FTP
<b>628</b>	не указан порт сервера FTP
<b>629</b>	ошибка пути сохранения файла на сервере FTP
<b>630</b>	нет пользователя сервера FTP
<b>631</b>	нет пароля сервера FTP
<b>632</b>	ошибка авторизации на сервере FTP (неверный пользователь или пароль)
<b>615</b>	прочие ошибки при отправке на сервер FTP
<b>640</b>	ошибка открытия файла для отправки на сервер FTP

## Ошибки Yandex Disk

Код	Расшифровка
<b>704</b>	нет регистрации в сети GSM, для открытия сервера Yandex.disk
<b>705</b>	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера Yandex.disk
<b>713</b>	не верный профиль GPRS
<b>714</b>	ошибка создания профиля Yandex.disk
<b>717</b>	нет ответа от сервера Yandex.disk
<b>718</b>	не открывается соединение с сервером Yandex.disk
<b>719</b>	не закрылось соединение с сервером Yandex.disk
<b>733</b>	нет пользователя учетной записи Yandex.disk
<b>734</b>	нет пароля учетной записи Yandex.disk
<b>735</b>	ошибка авторизации на сервере Yandex.disk (неверный пользователь или пароль)
<b>736</b>	ошибка пути сохранения файла на сервере Yandex.disk
<b>715</b>	прочие ошибки при отправке на сервер Yandex.disk
<b>740</b>	ошибка открытия файла для отправки на сервер Yandex.disk
<b>741</b>	ошибка запроса к серверу Yandex.disk

## Ошибки камеры

Код	Расшифровка
<b>800</b>	ошибка сохранения фото
<b>801</b>	ошибка конфигурации CMOS сенсора
<b>802</b>	таймаут CMOS сенсора
<b>803</b>	ошибка кодирования снимка

## Ошибки памяти

Код	Расшифровка
<b>900</b>	ошибка открытия диска
<b>901</b>	ошибка форматирования диска
<b>902</b>	ошибка создания файла
<b>903</b>	ошибка открытия файла
<b>904</b>	ошибка чтения файла
<b>905</b>	ошибка записи файла
<b>906</b>	закончилась свободная память
<b>907</b>	ошибка во время очистки места на диске

## Ошибки часов

Код	Расшифровка
<b>1000</b>	разряжена резервная батарея часов
<b>1001</b>	ошибка срабатывания таймера

## Ошибки Bluetooth

Код	Расшифровка
<b>1100</b>	ошибка инициализации bluetooth

## Ошибки WiFi

Код	Расшифровка
<b>1201</b>	ошибка инициализации wifi
<b>1202</b>	нет соединения с точкой доступа wifi

## Ошибки SMTP

Код	Расшифровка
<b>1317</b>	нет ответа от сервера SMTP (WiFi)
<b>1318</b>	не открывается соединение с сервером SMTP (WiFi)
<b>1319</b>	не закрылось соединение с сервером SMTP (WiFi)
<b>1320</b>	не указан сервер SMTP (WiFi)
<b>1321</b>	не указан порт сервера SMTP (WiFi)
<b>1322</b>	нет получателя письма (WiFi)
<b>1323</b>	нет пользователя учетной записи SMTP (WiFi)
<b>1324</b>	нет отправителя (WiFi)
<b>1325</b>	нет пароля учетной записи SMTP (WiFi)
<b>1326</b>	ошибка авторизации на сервере SMTP (не верный пользователь или пароль) (WiFi)
<b>1315</b>	прочие ошибки при отправке на сервер SMTP (WiFi)
<b>1340</b>	ошибка открытия файла для отправки на сервер SMTP (WiFi)
<b>1303</b>	прочие ошибки SMTP (WiFi)

## Ошибки FTP

Код	Расшифровка
<b>1417</b>	нет ответа от сервера FTP (WiFi)
<b>1418</b>	не открывается соединение с сервером FTP (WiFi)
<b>1419</b>	не закрылось соединение с сервером FTP (WiFi)
<b>1427</b>	не указан сервер FTP (WiFi)
<b>1428</b>	не указан порт сервера FTP (WiFi)
<b>1429</b>	ошибка пути сохранения файла на сервере FTP (WiFi)
<b>1430</b>	нет пользователя сервера FTP (WiFi)
<b>1431</b>	нет пароля сервера FTP (WiFi)
<b>1432</b>	ошибка авторизации на сервере FTP (не верный пользователь или пароль) (WiFi)
<b>1415</b>	прочие ошибки при отправке на сервер FTP (WiFi)
<b>1440</b>	ошибка открытия файла для отправки на сервер FTP (WiFi)
<b>1403</b>	прочие ошибки FTP (WiFi)

## Ошибки Yandex Disk

Код	Расшифровка

Код	Расшифровка
<b>1517</b>	- нет ответа от сервера Yandex.disk (WiFi)
<b>1518</b>	- не открывается соединение с сервером Yandex.disk (WiFi)
<b>1519</b>	- не закрылось соединение с сервером Yandex.disk (WiFi)
<b>1533</b>	- нет пользователя учетной записи Yandex.disk (WiFi)
<b>1534</b>	- нет пароля учетной записи Yandex.disk (WiFi)
<b>1535</b>	- ошибка авторизации на сервере Yandex.disk (неверный пользователь или пароль) (WiFi)
<b>1536</b>	- ошибка пути сохранения файла на сервере Yandex.disk (WiFi)
<b>1540</b>	- ошибка открытия файла для отправки на сервер Yandex.disk (WiFi)
<b>1503</b>	- прочие ошибки Yandex.disk (WiFi)
<b>1541</b>	- ошибка запроса клиентом (WiFi)

## Ошибки заполнения

### Ошибки SMTP

Код	Расшифровка
<b>1620</b>	не указан сервер SMTP
<b>1621</b>	не указан порт сервера SMTP
<b>1623</b>	нет пользователя учетной записи SMTP
<b>1624</b>	нет отправителя
<b>1625</b>	нет пароля учетной записи SMTP

### Ошибки FTP

Код	Расшифровка
<b>1627</b>	не указан сервер FTP
<b>1628</b>	не указан порт сервера FTP
<b>1629</b>	ошибка пути сохранения файла на сервере FTP
<b>1630</b>	нет пользователя сервера FTP
<b>1631</b>	нет пароля сервера FTP

### Ошибки Yandex Disk

Код	Расшифровка
<b>1633</b>	нет пользователя учетной записи Yandex.disk
<b>1634</b>	нет пароля учетной записи Yandex.disk

### Ошибки MMS

Код	Расшифровка
<b>1637</b>	не указан IP сервера MMS
<b>1638</b>	не указан URL сервера MMS

## Ошибки и события обновления программного

## обеспечения камеры

Код	Расшифровка
<b>1700</b>	успешное событие авто обновления
<b>1701</b>	успешный сброс на заводские настройки
<b>1702</b>	не удалось загрузить файл обновления
<b>1703</b>	не удалось запросить последний контейнер обновлений
<b>1704</b>	не удалось запросить содержимое контейнера обновлений
<b>1705</b>	не удалось записать файл обновления на внутреннюю память
<b>1706</b>	файл обновления не корректный
<b>1707</b>	не удалось сбросить на заводские настройки

## Системные предупреждения

Код	Расшифровка
<b>1800</b>	низкий заряд батареи

## Ошибки и события синхронизации часов через интернет

Код	Расшифровка
<b>1900</b>	успешная синхронизация часов через интернет
<b>1901</b>	ошибка синхронизации часов через интернет

Статьи в этом разделе

- [Коды ошибок и событий](#)
- [Лог файл ошибок](#)
- [Проблемы с подключением к телефону](#)
- [Часто задаваемые вопросы](#)

From:  
<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:  
<https://doc.camkubik.com/ru:errors:codes?rev=1594632542>

Last update: **2020/07/13 12:29**