Управление получателями

Получатели сообщений - это пользователи, которым рассылаются снимки с камеры и уведомления. Администраторы устройства автоматически становятся получателями.

При помощи этого блока команд можно управлять полями для получения сообщения не только пользователей, но и администраторов.

Добавление получателя USER

USER [номер слота] [номер телефона] [email] [флаг оповещения по MMS] [флаг оповещения по email]

Номер слота	Указывает, в какой слот записывать информацию. Принимает значения от 0 до 3	
Номер телефона	Номер телефона абонента, в международном формате. Символ (*) означает оставить поле пустым и стереть старое значение	
Email	Электронная почта абонента. Символ (*) означает оставить поле пустым и стереть старое значение	
Флаг оповещения по MMS	Указывает, отправлять ли фото данному пользователю по MMS. Может принимать значение ${f 1}$ или ${f 0}$	
Флаг оповещения по email	Указывает, отправлять ли фото данному пользователю по email. Может принимать значение 1 или 0	

При повторной записи в слот предыдущие данные будут переписаны. Если номер телефона записывается в слот **0** то это приведет к смене номера администратора. При помощи данной команды можно назначать email адреса и менять флаги оповещения для получателей.

Пример:

USER 1 * mymail@yandex.ru 1 1

Означает установить поле email получателя 1 равным mymail@yandex.ru и отправлять emy фото по MMS и email В данном примере флаг оповещения по MMS будут проигнорирован, так как нет номера для отправки.

Пример:

USER 2 +78526352385 * 1 0

Означает добавить получателя в слот 2, установить ему номер телефона +78526352385 и отправлять фото по MMS

Пример:

Last update: 2019/11/09 13:24

USER 3 +36524256954 user@host.ru 1 1

Означает добавить получателя в слот номер 3, установить его номер равным +36524256954, email user@host.ru и отправлять фото по MMS и email

Ответы:

USER (03) OK	пользователь №03 изменен
USER (03) NUMBER ERROR	неверный формат номера (должен начинаться с +)
USER ERROR	неверный синтаксис команды

Просмотр списка получателей USER?

USER?

В ответ устройство пошлет четыре SMS, в каждом будет содержатся информация о получателе (Отправка четырех SMS, связанна с тем, что существует ограничение 140 символов для одной SMS).

Пример:

USER?

Ответы:

USER 0 +79210001111 testmail@mail.ru 1 1		
USER 1 * * 0 0		
USER 2 * * 0 0		
USER 3 +79210002222 mymail@domain.com 0 1		

Удаление получателя USERD

USERD [номер слота]

Номер
слота

Означает, из какого слота произвести удаление. Принимает значение от 1 до 3. Чтобы удалить всех получателей, необходимо ввести (*). Будут удалены все получатели кроме администратора (0 слот)

Ответы:

USER (13) DELETE OK	пользователь №13 удален
USER ALL DELETE OK	пользователи с 1 по 3 удалены
USER DELETE ERROR	неверный формат команды

Другие статьи по этой теме

https://doc.camkubik.com/ Printed on 2022/09/02 15:16

- Системные команды
- Автоматическое обновление
- Выбор режима работы камеры (доступно начиная с версии 1.1.18)
- Запрос ссылки на справку по командам СМС
- Настройки GPRS
- Настройки модуля WiFi
- Настройки отправки
- Принудительная установка технологии передачи данных для модема CELLULAR (доступно начиная с версии 1.1.18)
- Управление PIR сенсором камеры
- Управление ИК подсветкой камеры
- Управление получателями
- Управление съемкой
- Установка таймеров

From:

https://doc.camkubik.com/ - KUBIK KB

Permanent link:

https://doc.camkubik.com/ru:settings:sms:users

Last update: 2019/11/09 13:24